

CAM-9T  
掛腰發射器

# 攝影機ENG/直播無線收音系統 CAM-9

## 產品特徵

- 適合採訪及外景拍攝，配合攝錄機使用
- 配合各類直播器材及導播機，輕鬆實現全無線直播拍攝
- 堅固耐用的鋁質金屬外殼(接收器與發射器)
- 組合包括：
  - CAM-9R雙頻道接收器一台(可安裝在攝錄機上)
  - CAM-9T掛腰發射器兩台(mini-XLR插座)
  - LM-95標準配備吹夾收音咪頭兩組(mini-XLR插頭)
  - 接收器輸出訊號線(3.5mm-3.5mm及3.5mm-XLR 各一條)
- 掛腰式接收器CAM-9R備有音源輸出，連接其它音源放大器或有源喇叭，組成無線傳輸音響系統，或配合耳機作現場監聽使用
- 液晶螢幕設計，可清楚地顯示目前使用頻道/頻率、電池容量及設定訊息
- 發射器專業高感度三段式音量調整設計(高/中/低)
- 機身後附有皮帶扣，方便受訪者攜帶
- 接收器可配合CAM-9H 數碼UHF手咪使用(CAM-9H為另購選項)
- 使用數碼UHF無線頻道，有效範圍達50米

CAM-9R  
雙頻道接收器

信興科技

產品詳情



產品規格		CAM-9 直播無線收音系統	
携載頻率	819-823 MHz (15個可選用頻道)		
使用距離	大於50米 (在寬闊的環境)		
電池	接收器及發射器各使用2×AA電池		
延遲	4 ms		
頻率響應	70 Hz ~ 20 kHz		
使用時間(鹼性電池)	CAM-9R: 約 8 小時 CAM-9T/9H: 約 16 小時		
呎吋 (高×闊×深)	CAM-9R/9T: 85×64×29 mm (不含天線與背扣) CAM-9H: 49×258 mm		
重量(不連電池)	CAM-9R: 122 g CAM-9T: 115 g CAM-9H: 270 g		
包裝內附件	LM-95 咪夾咪 × 2; 3.5mm-3.5mm及3.5mm-XLR訊號線各一條		

標準配套	選購配件	
CAM-9R 雙頻道接收器 一台(可安裝在攝錄機上)	CAM-9T 掛腰發射器 兩台(mini-XLR插座)	CAM-9H 無線手咪

