



產品採用通訊事務管理局
所訂之合法頻譜

GPA-820D 120W 流動無線擴音機

OKAYO GPA-820D 流動無線擴音機備有120W強大輸出功率，結合優質音效與多功能於一身，其流動設計亦方便使用家隨時簡單架設作室內或室外大型活動之用。此機最多可支援4支無線咪同時操作，內置藍牙功能，方便播放智能電話及平板電腦的音訊檔，且因應用家的需要提供了不同的擴充性組件設計，即使新用家亦能輕鬆靈活組合。配合拖輪的拉杆設計加強了機動性，以供隨時隨地作流動演說或廣播。

產品特徵

- 120W 最大輸出功率
- 採用二路分音8吋低音及1吋高音喇叭，帶來強勁的音效體驗
- 流動設計方便各種活動場地應用
- 使用UHF無線頻道，有效範圍約50米
- 內置藍牙功能，可連接智能電話及平板電腦作即時串流音樂播放
- 配備DR-500 雙頻接收模組一組，每頻道備有16個頻率以供調教
- 多個模組式插槽，按用家需要靈活組合播放組件(選項)
- 4段電池用量顯示燈，可以輕易得知電力消耗狀態
- 2種供電模式：電池及AC供電
- 充電後可連續使用4-6小時
- 備選配件：
 - EJ-701TM/EJ-501TM UHF無線手咪
 - EJ-7XT UHF掛腰式發射器
 - HM-55C 頭戴咪(配合EJ-7XT使用)
 - DVD-750K CD/DVD/VCD/MP3播放模組



信興科技



產品詳情

產品規格 GPA-820D 流動無線擴音機			
輸出功率	120W (最大) / 80W (RMS)	携載頻率	819-823 MHz (16個可選用頻道)
喇叭	8吋低音及1吋高音喇叭	電池	12V, 4.5Ah x 2 充電式鉛酸電池 (BT-4500)
接收組件	標準配備雙頻道DR-500 一組，每頻道備有16個頻率以供調教	電池顯示	4段電池用量顯示燈
藍牙接收	內置	使用時間	4~6小時
音源輸入	XLR/6.3mm-Mic in x 1 (Mic1, mic/line switch), 6.3mm-Mic in x 1 (Mic2), 3.5mm-Aux in x 1, RCA-Line in x 1	充電時間	6~8小時
音源輸出	3.5mm-Aux out x 1, RCA-Line out x 1	重量	16公斤 (連電池)
電源	100~240V AC 交換式電源供應器	呎吋 (深x闊x高)	264 x 301 x 511 毫米



可選配無線咪

EJ-701TM 無線手咪



- 電容式麥克風
- AA電池 x 2 (建議使用充電電池)
- 使用時間：大約8小時 (2500mAh充電電池)
- 聲音控制：高/低/靜音
- 呎吋 (直徑x長) 46 x 264 毫米
- 重量237克 (連電池)

EJ-7XT 掛腰式發射器



- 電容式麥克風
- AA電池 x 2 (建議使用充電電池)
- 使用時間：大約8小時 (2500mAh充電電池)
- Mic in / AUX in (3.5mm) 可連接HM-55C 頭戴咪 (選購配件)
- 聲音控制：高/中/低/靜音
- 呎吋 (深x闊x高) 24 x 64 x 88 毫米
- 重量170克 (連電池)